

Обозначение модели при заказе	Мощность, ВА	Входное напряжение, В		Выходное напряжение, В.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм, Ш x Г x В
		Рабочее	Номинальное			

Однофазные стабилизаторы W

PS100	100	125 ÷ 275	155 ÷ 260	220 ± 5%	1,5	116x192x75
PS400W	400	125 ÷ 275	150 ÷ 265	220 ± 5%	4,5	250x195x92
PS900W	900	125 ÷ 275	150 ÷ 265	220 ± 5%	11,5	370x148x196
PS1200W	1200	125 ÷ 275	150 ÷ 265	220 ± 5%	12,5	
PS2000W-15	2000	155 ÷ 265	185 ÷ 255	220 ± 5%	12	
PS2000W-30		125 ÷ 275	150 ÷ 265		13	
PS3000W-15	3000	155 ÷ 265	185 ÷ 255	220 ± 5%	22	466x248x247
PS3000W-30		125 ÷ 275	150 ÷ 265		23	
PS5000W-15	5000	155 ÷ 265	185 ÷ 255	220 ± 5%	24	
PS5000W-30		125 ÷ 275	150 ÷ 265		25	
PS7500W-15	7500	155 ÷ 265	185 ÷ 255	220 ± 5%	28	
PS7500W-30		125 ÷ 275	150 ÷ 265		33	
PS10000W-15	10000	155 ÷ 265	185 ÷ 255	220 ± 5%	35	
PS10000W-30		125 ÷ 275	150 ÷ 265		36	
PS12000W	12000	135 ÷ 275	160 ÷ 265	220 ± 5%	37	

Трехфазные стабилизаторы

Обозначение модели при заказе	Мощность, ВА	Входное напряжение, В		Выходное напряжение, В.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм, Ш x Г x В
		Рабочее	Номинальное			

Серия "W" с тиристорной коммутацией

PS6W-15	6000	265 ÷ 456	318 ÷ 440	380 ± 5%	49	470x175x875
PS6W-30		216 ÷ 475	259 ÷ 456		52	
PS9W-15	9000	265 ÷ 456	318 ÷ 440	380 ± 5%	79	474x275x1024
PS9W-30		216 ÷ 475	259 ÷ 456		82	
PS15W-15	15000	265 ÷ 456	318 ÷ 440	380 ± 5%	85	
PS15W-30		216 ÷ 475	259 ÷ 456		88	
PS22W-15	22500	265 ÷ 456	318 ÷ 440	380 ± 5%	97	
PS22W-30		216 ÷ 475	259 ÷ 456		112	
PS30W-15	30000	265 ÷ 456	318 ÷ 440	380 ± 5%	118	
PS30W-30		216 ÷ 475	259 ÷ 456		121	
PS36W	36000	232 ÷ 475	275 ÷ 456	380 ± 5%	124	

Стойки к трехфазным стабилизаторам серии W

Стойка 9-36W с контролем 3хфазного выхода	13	466 x 227 x 1024
Стойка 9-36W без контроля 3хфазного выхода	13	466 x 227 x 1024
Стойка 9-36W (байпас ручной без контроля 3хфазного выхода)	15	466 x 227 x 1024